



Zemējuma kontūra tabula

IERĪCU NOSAUKUMS	APRĒĶINA DATI		TP kontūram LEK-048 p.8.2.	VERTIKĀLO ZEMĒTĀJU SKAITS	HORIZONTĀLAIS ZEMĒTĀJS TĒRAUDA LENTE 4x40mm	APAĻDZELZS Ø10mm
	GRUNTS	ZEMES ĪPATNĒJ ĀPRETESTĪBA Ω/m				
UP20-PEA.1-11	SMILŠ- MĀLS	300Ω	R<4,0Ω	20	CINKOTS	50

Barošanas avots: 110kV A/ST.Nr.193 EPL 20kV LNr.208 Iīs=19A  
Rz=125/Iīs=125/19=6.5 Omi  
Zemējuma kontūra maģistrāli izpilda ar metāla apaļdzelzi Ø10mm, noguldot to tranšējā 1m dziļumā un elektrodus L-2500mm .  
Visi zemējuma kontūra savienojumi izpildāmi ar dubultās metinājuma šuves palīdzību.  
0,4 kV zemējuma ierīces pretestībai jābūt ne lielāka par 4 Omi.  
Visu zemējumu iekārtu pretestība jābūt pēc montāžas izmērīta.  
Pieļaujamo lielumu pārsniegšanas gadījumā, zemes konturs jāpalielina, iedzenot zemē papildus elektrodus.

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būvobjekts: Ūdenstūrisma attīstības centra elektroapgāde "Bāka", Gaigalavas pag., Rēzeknes nov.			
				Pasūtītājs: Rēzeknes novada pašvaldība reģ.Nr.90009112679			
				Lapas nosaukums:			
				Zemējuma kontūra ierīkošanas plāns			
Projektēja	V.Panasjuka		05.2010.g	Pasūtījuma numurs: 02-05-10			
Arh.Nr.				Proj.stadija	Marka	Lapa	Mērogs



SIA "VIPelektro"  
Reģ.Nr.42403023916  
Vilakas 14, Rēzekne,